

PASHA MPA-XXX Mixer Amplifier



- Tmleřik mikser ve power amplifikatr modl
- Her giriř iin bağımsız ses seviyesi ayarı
- Çıkıřta "Bass" ve "treble" ton kontrol ayarları
- Kaynak giriřlerinde otomatik mzik kesme
- Dnya standardı 100V dengeli sabit gerilim prensibi
- Aık ve kısa devre, ařırı yk ve ısı korumalar ve tmleřik LED indikatrleri
- Led VU-metre
- İsteęe baęlı anons ncelięi iin ATC rlesi

PASHA MPA-xxx Mixer Amplifier otel, fabrika, sper market, ofis, cami vb. olmak zere en basitinden ok geliřmiřine kadar eřitli seslendirme sistemi uygulamalarında, kimi zaman ok kanallı mzik yayın uygulamalarında bir sistem iinde, kimi zaman tek bařına kullanılmak zere tasarlanmıř bir modldr.

Deęiřik uygulama alanlarına hizmet verebilmek iin, MPA-xxx serisi mikser amplifikatrler 40 Wrms ile 300 Wrms ıkıř gcnde standart giriřlerde retilmektedir.

Tamamen yarı iletken teknolojisine sahip olan MPA-xxx serisi mikser amplifikatrnn ıkıřında oluřabilecek bir ařırı yk veya kısa devre durumunda, zerindeki "protection" tmleřik Led'i kırmızı renkte yanacak ve uzun sre ařırı ykte kalma durumunda, ısı koruma oluřacak aynı tmleřik Led'i yeřil renkte yanacaktır.

Anons ve mzik yayının beraber kullanıldıęı uygulamalarda, anons sırasında blgesel ayar panellerinin kapalı olduęu durumlarda anonsun iletilmesi iin amplifikatrlerin iinde ATC rlesi kullanılmaktadır. Bu rle sistemin yapısına gre giriřinden aldıęı kontrol iřareti ile, otomatik olarak anons durumuna gemekte ve amplifikatrn kendisine baęlı tm blgesel ayar panelleri maksimum seviye de anons vermektedir.

Tm giriř ve ıkıřları dnya normunda konnektrler kullanılmıřtır. ıkıř iřareti Led VU metreden izlenebilmekte ve her giriřin ayrı ses seviye ayar potansiyometresi ile ses seviyesi ayarlanmaktadır.

PASHA MPA-xxx Mixer Amplifier serisi tamamen SAC malzemeden yapılmıř olup, tm paralar zel bir fırın boyayla (elektrostatik) boyanmıřtır. nitenin zerindeki yazı ve iřaretler silinmeyen serigrafik baskı teknięiyle yapılmıřtır. Cihazlarımız 19" rack standardına gre tesis edilmiřtir.

PASHA MPA-XXX Mixer Amplifier

Teknik Özellikler	Genel	MPA 40	MPA 80	MPA 150	MPA 200	MPA 300
Besleme Gerilimi:	220 Vac $\pm$ %15					
Besleme Frekansı:	50 Hz $\pm$ %2					
Güç Tüketimi (Nominal Güçte):		72 W	145 W	265 W	290 W	458 W
Çıkış Gücü (Nominal Güçte):		40 W	80 W	150 W	200 W	300 W
Çıkış Gücü (Müzik Max.):		60 W	120 W	225 W	255 W	450 W
Nominal Yük @100 Vrms:		250 ohm	125 ohm	66 ohm	50 ohm	36 ohm
Giriş Hassasiyeti:	Aktif Mikrofon: 1,5Vrms Pasif Mikrofon: 4m Vrms Kaynak Girişi: 0,707 Vrms					
Giriş Empedansı:	Kaynak: 47 k ohm Mikrofon: 10 k ohm					
İşaret / Gürültü Oranı:	Kaynak: >70 dB Mikrofon: 60 dB					
THD @ 1KHz, Nominal Güçte:	Kaynak Girişleri	< %0,5	< %0,5	< %0,6	< %0,6	< %0,6
THD @ 1KHz, Nominal Güçte:	Mikrofon Girişleri	< % 1	< % 1	< % 1	< % 1	< % 1
Frekans Cevabı:	35 Hz ila 14 KHz $\pm$ 3 dB					
Korumalar(Şebeke Sigortası Hariç):	Açık ve Kısa Devre, Isıl Koruma Endüktif Yük					
Bağıl Nem:	%85					
Çalışma Sıcaklığı:	0- 40 C					
Depolama Sıcaklığı:	-10 - +70 C					
Boyutlar (mm):	482 x 86 x 400					
Ağırlık:		9 kg	10 kg	12 kg	13 kg	14 kg